

CHAT® 150 | CHATAttach™ 150 USB

個人 / 團體音訊會議設備系統

ClearOne

專業會議電話系統，適合個人、小型、中型或大型團體使用。CHAT 150 與 CHATAttach 150 USB 連接至 PC，能夠 360° 全方位收音雙向訊號傳輸，並可與 VoIP 軟體電話、Web 協作、即時訊息傳遞，以及任何需要雙向音訊的應用程式一起使用。是辦公室或會議室的完美補充，可大幅增強團體間協作效率。



最高品質
的免持音訊設備
PC協作應用的
最佳選擇

應用

網路會議
+ IBM Workplace
+ Microsoft Live Meeting, WebEx

VoIP 軟體電話
+ Avaya, Cisco, Nortel, Mirial

網路電話
+ Google Talk, Skype, Vonage

即時通訊
+ AOL, Microsoft MSN, Yahoo

特色

能於 PC 或筆記型電腦上啟用雙向電話喇叭功能
+ 透過 USB 將 CHAT 150 或 CHATAttach 150 連接至筆記型電腦和 PC，以獲得免持音訊，用於：

- > VoIP softphones
- > 即時音訊訊息
- > 網路會議

享受豐富的音訊播放
+ 超寬頻率響應透過媒體播放器提供豐富的音訊播放。

享受清晰的音訊
+ 先進的 ClearOne HDConference™ 音訊處理技術可提供非常豐富、完整的音訊，可以輕鬆自然地進行溝通對話：

- > 真正的雙向傳輸性能使用戶可同時收聽與通話，而不會切入和切出音訊
- > 分佈式迴聲消除
- > 噪音消除
- > 先進的自動級別管理

+ 三個內建麥克風可提供 360° 全方位覆蓋，距離設備最多可至 8 英尺。
+ 橋接 PC 應用程式中與電話上的音訊，以實現即時 3 路會議橋接。

> CHAT 150 組件



CHAT 150 Unit
Part # 910-156-200



USB 2.0 Connection Cable
Part # 830-156-200



Quick Start Guide
Part # 800-156-202



Two CHAT 150 Units
Part # 910-156-200



USB 2.0 Connection Cable
Part # 830-156-200



CHATAttach Cable
Part # 830-156-010L



CHATAttach Power Supply
Part # 551-156-200



CHATAttach Quick Start Guide
Part # 800-156-225

開箱即可使用

使您能快速啟動使用的組件，包括電線與快速入門指南。

CHATAttach 擴充電線組合



CHATAttach Cable
Part # 830-156-010L




CHATAttach Power Supply
Part # 551-156-200




CHATAttach Quick Start Guide
Part # 800-156-225

> 空間應用

CHAT 150



CHATAttach 150



配置軟體

允許用戶在設備之間輕鬆切換；軟體可針對每個設備優化應用於 CHAT 150。透過網絡可自動更新，使軟體與 CHAT 150 能保持於最新狀態。

> 詳細規格

連接方式

USB Connector
Version 2.0 Compatible
Type: Mini B Female

Keyed Connector
Keyed RJ-45 (8 Conductor)

控制

Volume Up
Volume Down
Microphone Mute

支援操作系統

Windows XP
Windows Vista
Windows 7

音訊

Speaker
Bandwidth: 190 Hz - 20 kHz
Max Output Level: 85 dB SPL @ 1 meter

Microphone
Bandwidth: 100 Hz - 12 kHz

電源

USB-powered
5 VDC @ 500 mA Maximum

External Power Supply
100 - 240 VAC Input
9 VDC @ 560 mA Output

環境

Operating temperature:
5 - 40° C (41 - 104° F)

機械

CHAT 150 Dimensions (W x D x H):
7.4" x 7.4" x 1.8"
(18.8 cm x 18.8 cm x 4.6 cm)

CHAT 150 Weight:
1.17 lbs (0.53 kg)

認證標章

RoHS/FCC Class A Part 15
FCC Part 15.19 (A) (3)
ICES-003
EU Compliance

型號

910-156-200 CHAT 150 USB

- Single CHAT 150 and Connecting Cable

910-156-200-00 CHATAttach 150

- Two (2) CHAT 150 Devices, Connecting Cables and Power Supply

910-156-222 CHAT 150 Avaya

- CHAT 150 and Connecting Cable to Avaya Enterprise Phone

910-156-220 CHAT 150 Cisco

- CHAT 150 and Connecting Cable to Cisco Enterprise Phone

910-156-230 CHAT 150 VC

- CHAT 150 and Cable to Video Conference System

配置軟體

860-156-230L CHAT 150 VC Accessory Kit

- Includes Video Conferencing Breakout Box, Power Adapter, International Power Clips, RCA Connection Cable, 25' Link Cable

860-156-222L CHAT 150 Avaya Accessory Kit

- Includes Breakout Box for 2410, 2420, 4610 and 4621 Telephones Handsets, Power Adapter, International Power Clips, RJ-9/RJ-9 Telephone Cable, 25' Link Cable

860-156-220L Chat 150 Cisco Accessory Kit

- Includes Breakout Box for 7940, 7960, and 7970 Telephones, Power Adapter, International Power Clips, RJ-9/RJ-9 Telephone Cable, 25' Link Cable

910-156-225 CHATAttach Expansion Kit

- Includes Cables, Power Supply and Quick Start Guide to Update Two (2) CHAT 150 Devices to CHATAttach

> CLEARONE 分布地點

總部：
美國 鹽湖城
5225 Wiley Post Way
Suite 500
Salt Lake City, UT 84116
電話：801-975-7200
免付費電話：800-945-7730
傳真：801-977-0087
e-mail：sales@clearone.com

拉丁美洲
電話：801-974-3621
e-mail: global@clearone.com

EMEA
電話：44 (0) 1189 036 053
e-mail: global@clearone.com

APAC
電話：801-303-3388
e-mail: global@clearone.com

技術支援
APAC
電話：801-283-5936
e-mail: tech.support@clearone.com